

# Hitra navodila: LEICA VIVA GS15 – Statična izmera



- Vklopi anteno. Gumb za vklop držiš, dokler se ne prižgejo lučke na anteni.
- **Anteno obrni proti severu.** Srednji najdaljši priključek za anteno je obrnjen proti severu.

1. Vklopi dlančnik.

(USE GPS ONLY → NEXT → CONTINUE WITH LAST USED JOB → NEXT)

2. Izberi ikono **GO TO WORK**, nato direktorij 1. **SURVEY**.

3. S tipkovnico vpiši **ime točke**. Vpisano točko **obvezno potrdi s tipko OK**.

4. S tipkovnico vpiši **višino točke**. Vpisano višino **obvezno potrdi s tipko OK**.

Merjenje višine:

- Na podnožje natakneš **črni nastavek** za merski trak.
- **Merski trak** obesiš **na nastavek**.
- **Odpreš črno nogico** na merskem traku in jo nastaviš na merjeno točko.
- **Na ekranu** odčitaš vertikalno višino.
- V primeru uporabe **peclja** od višine **odšteješ 0,05 m**.
- V primeru uporabe **črnega podnožja** od višine **odšteješ 0,16 m**.

5. **F1**. (začetek opazovanj)

6. Pojavi se **potrditveno okno**, ki obvešča, da so se opazovanja začela. Okno povprašuje, če želimo zapustiti trenutno okno..... Pritisnemo **F6 (YES)**.

7. Preverimo, če na anteni **utripa luč z oznako spominske kartice**.

8. Na dlančniku pritisnemo **gumb za izklop**.

9. V pogovornem oknu izberemo **TURN OFF**.

10. Pojavi se vprašanje: **Do you wish to power down GS sensor?**

11. Odgovorimo z **NO**.

12. Preverimo, če na anteni **utripa luč z oznako spominske kartice**.

(Če ne utripa, je najverjetneje prišlo do napake v točkah 3. In 4. In je treba postopek ponoviti.)

13. **Ko so opazovanja končana, anteno izklopimo.** (Gumb za izklop držiš dokler se ne prižgejo **rdeče lučke** na anteni.)